

1 тур интернет-олимпиады СУНЦ МГУ по информатике среди учащихся 7-8 классов с ответами.

1. На столе стоят три пузырька: маленький, средний и большой. На каждом из пузырьков наклеена записка. На записках написано:

- 1) в большом пузырьке йод или верно, что в маленьком пузырьке йод, а в среднем пузырьке йода нет;
- 2) в большом пузырьке йода нет, а в маленьком есть;
- 3) йод в каждом пузырьке.

Высказывание "А или В" означает, что верно высказывание А, или верно высказывание В, или верны оба высказывания одновременно.

Известно, что все записки либо истинны одновременно, либо ложны одновременно, и хотя бы один пузырек содержит йод.

Какие из следующих утверждений могут быть верны (при этом не обязательно одновременно)

<A> йод в большом пузырьке есть, а в маленьком нет

 йода нет ни в одном из пузырьков

<C> про некоторые пузырьки нельзя однозначно сказать, есть ли там йод

<D> в большом и маленьком пузырьке йода нет

<E> в большом и маленьком пузырьке йода нет, в среднем пузырьке йод есть

<F> все вместе условия задачи, сформулированные после высказываний, выполнить невозможно

Ответ: D и E

2. Рассмотрим смешанную систему счисления, которая используется для регистрационных номеров транспортных средств ГИБДД. Номер имеет вид: LDDDLL, где D – это десятичная цифра, L – это 12 заглавных букв, графические представления которых похожи в кириллице и латинице. Все три цифры не могут быть равны 0 одновременно, а все три буквы не могут быть одинаковыми одновременно.

Сколько различных чисел можно записать в этой системе счисления?

Ответ: 1714284

3. Два исполнителя – Мульти и Пульти проставляют 0 или 1 в каждую из имеющихся в их распоряжении клеточек (количество имеющихся в их распоряжении клеточек у каждого свое). Мульти может закодировать таким образом 16 символов, а Пульти – в 2 раза меньше.

Выберите верное высказывание:

(A) в распоряжении Мульти в два раза больше клеточек, чем у Пульти

(B) в распоряжении Мульти в два раза меньше клеточек, чем у Пульти

(C) в распоряжении Мульти на 8 клеточек больше, чем у Пульти

(D) в распоряжении Мульти на 1 клеточку меньше, чем у Пульти

(E) в распоряжении Мульти на 1 клеточку больше, чем у Пульти

Ответ: E.

4. В электронных таблицах в ячейке A2 была записана формула “=B1”, в ячейке B2 – формула “=C1”, в ячейке C2 – формула “=D1”, в ячейке D2 – формула “=A2+B2+C2”. После этого блок ячеек A2:D2 был скопирован (распространен) вниз 20 раз.

В результате копирования в ячейке A22 стало отображаться число 406407, в ячейке B22 – число 747499, в ячейке C22 – число 1374865, в ячейке D22 – число 2528771. Известно, что в ячейках B1, C1, D1 были записаны некоторые однозначные числа. Определите эти числа. Числа в ответе разделяйте пробелами (ровно 1 пробел между двумя числами). Пример правильного по формату ответа: 1 10 0

Ответ: 7 3 5

5. На бумаге были выписаны числа 1, 3, 2, 6, 4, 5. Между каждыми двумя соседними числами вставили их сумму (получилось 11 чисел: 1 4 3 5 2 8 6 10 4 9 5) и повторили эту операцию еще 4 раза. Теперь в ряду 161 число. Найдите их сумму.

Ответ: 4377